

© 2020 HOMEGUARD
www.homeguardworld.com
support@homeguardworld.com

CE FC    Made in China



1080P All Weather PTZ Wi-Fi Camera

Quick Start Guide - EN

Model: HGWOB-853





GIVES YOU
PEACE OF MIND
WHEREVER YOU ARE




HOME



OFFICE



RETAIL




WAREHOUSE




Welcome

Thank you for choosing HOMEGUARD.
Getting started is easy.

What's included



Camera




Antenna



Quick Start Guide



User Manual




Power Adapter



Ethernet Cable



Warning Sticker



Fixings

Parts & Description

Built-in MicroSD Card Slot

You can insert a MicroSD card to record footage

Two-way Audio

You can hear what's going on and talk back due to the built-in mic/speaker units

HD Video

Camera captures full colour, high quality 1080P video in the day and switches to infrared (B&W) at dusk to continue recording clear 1080P video even in total darkness



Wireless Transmission

Connect wirelessly to your router so you can view securely on your PC, Smartphone or Tablet from anywhere in the world.

Mount

Easy to install, durable mount


Heavy duty

Vandal-resistant construction

Remote Controlled Pan & Tilt

Motorised lens can swing left & right (350°), up & down (90°), remotely controlled from your SmartPhone or other device

Step 1 Power on Camera



LED status

LED indicator shows operational status with colors. Refer to table below for detailed meaning of the LED indicator.


Indicator Light Status	Device Status
● Yellow lights is solid on	Power up and activating
☀ Green and Yellow lights are blinking alternately	The device is ready to connect
☀ Green light is blinking quickly	The device is receiving the WiFi signal or connecting to the WiFi
● Green light is solid on	The device is connected to the network
☀ Yellow light is blinking quickly	The device is restore to factory default
✕ Green light goes off	The device failed to connect to the network

Step 2 Get the App

For the best experience, download the Homeguardlive app for your smartphone by scanning the QR code below or searching for "Homeguardlive" in the app store or Google Play.




Step 3 Account Register




- 1 Open Homeguardlive App, then select Sign up.
- 2 Enter your email. Create a password at least 8 characters long. Your password must include three of the following:
 - *At least one uppercase letter*
 - *At least one lowercase letter*
 - *At least one number*
- 3 You will receive an email with your Activation Link. Open the link to activate your account. Go back to login your account after activation successful.



Step 4 Add device




- 1 Login your account and tap “Add device”.
- 2 Choose the “Outdoor PTZ Camera” → “Two-LED-cable” → “Wi-Fi connection by QR code” to connect.
- 3 Check if the camera’s indicator is flashing Green and Yellow. If not, Please try to reset the camera.
Reset Method: Keep the camera powered on for more than 1 minute, then press and hold “Reset” button until the LED turns yellow.



Step 5 Connect to Network



- 1 Enter the correct Wi-Fi password.
Note: *The camera is not support 5GHz Wi-Fi.*
- 2 This App will generate a QR code, place the QR code 3~8 inches in front of the camera lens. when the camera prompt **“QR code scanning is successful”**, press **“Next”** and wait a moment.
- 3 Name the camera after the Pairing is successful. Press **“OK”** to complete the add operation.




You're Done!

Congratulations! Your HOMEGUARD Camera is set up and ready to go.


You are now free to position your camera anywhere in your home where you get a WiFi signal and view it remotely from anywhere in the world on your Smartphone or Tablet!

Home Page



1	Split-screen	Tap to access Split-screen view
2	Live Video	Tap to start live view
3	Device name	Displays the camera name
4	Device ID	Displays the device cloud ID
5	Add Device	Tap to add a new camera
6	Device Status	Displays the camera network status
7	Setting	Tap to access camera setting
8	Replay	Tap to play the recorded video in the memory card
9	Devices	Tap to access device list page
10	Alerts	Tap to access alert information page
11	Me	Tap to access account information page

Live View



1	Resolution	Tap to change between video quality levels: SD, FHD
2	Mute / Unmute	Tap to hear the camera or unmute
3	2-way talk	Activate the microphone to enable 2-way talk
4	Record	Saves video clip from a live video
5	Capture	Saves images captured from a live video
6	Setting	Tap to access camera setting
7	Share	Tap to share the camera to others
8	Full screen	Click to view in full screen
9	Console	Tap to enable pan & tilt controls
10	Position	Adds/Adjusts the preset and sets the home position
11	Alert	Tap to access alert list
12	Replay	Tap to play the recorded video in the memory card

View from Mac or Windows PC


Install Homeguardlive software for your Mac or Windows PC from the included CD.



Specifications

Item	Description
Hardware Features	10/100Mbps RJ45 Port
	WI-FI Support
	Power Interface
	Reset Button
	Built-in Microphone and speaker
	Built-in MicroSD Card Slot
	6pcs 850nm array infrared lamps, 40m Night Vision Range
IR-CUT	Yes
Resolution	1920 x 1080, 768 x 432
Compression / Max Frame Rate	H.264, 15fps
Image Sensor / Lens	2.7" CMOS Sensor, f=3.6mm, F=2.8 Viewing Angle: 100°
Pan / Tilt Range	Horizontal 350°, Vertical 120°
Motion Detection	Supported, Will Activate Camera
Security Protocols	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Camera Dimensions	168mm x 108mm x 182mm
Power Input	12V 1A DC, < 12W
Weatherproof	IP66





© 2020 HOMEGUARD
www.homeguardworld.com
support@homeguardworld.com

CE FC    Made in China



Cameră Wi-Fi 1080P pentru toate sezoanele

Ghid de utilizare rapidă - RO

Model: HCWOB-853





ÎȚI OFERĂ
SIGURANȚĂ
ORIUNDE AI FI




CASĂ



BIROU



MAGAZIN




DEPOZIT




Bine ați venit

Vă mulțumim pentru că ați ales HOMEGUARD.
Pornirea este ușoară.

What's included



Camera




Antenă



Ghid rapid de utilizare



Manual de utilizare




Alimentator



Cablu ethernet



Sticker de avertizare



Șuruburi de fixare

Parts & Description

Port MicroSD

Puteți introduce un card MicroSD pentru a înregistra.

Conversație bidirecțională

Datorită microfonului/ difuzor încorporat puteți auzi și răspunde la ceea ce se întâmplă.

Filmare HD

Camera imagini color, de înaltă rezoluție 1080P pe timp de zi. Trece la infraroșu (imagini alb-negru) la apus pentru a continua să înregistreze imagini clare 1080P chiar și în întuneric total.



Conexiune fără fir

Conectați-vă fără fir la router, astfel încât să puteți vizualiza în siguranță pe computer, smartphone sau tabletă de oriunde din lume.

Suport

Ușor de instalat, suport rezistent.


Rezistența la intemperii

Carcasă din policarbonat, rezistentă.

Poziționare și înclinare de la distanță

Lentila de monitorizare se poate mișca spre stânga și spre dreapta (350°), în sus și în jos (90°), poate fi controlată de la distanță de pe telefonul smart sau de pe alte dispozitive

Pas 1 Pornirea camerei



Stare indicatoare LED

Indicatorul LED arată starea operațională cu culori. Consultați tabelul de mai jos pentru semnificația detaliată a indicatorului.


Starea indicatorului luminos	Stare aparat
● Lumina galbenă este aprinsă.	Pornire și activare
☀ Luminile verzi și galbene clipește alternativ	Dispozitivul este pregătit pentru conectare.
☀ Lumina verde clipește rapid.	Dispozitivul primește semnalul WiFi sau în curs de conectare la WiFi.
● Lumina verde este aprinsă	Dispozitivul este conectat la rețea
☀ Lumina galbenă clipește rapid.	Dispozitivul revine la setările implicite, din fabrică
✖ Lumina verde se stinge	Dispozitivul a eșuat în conectarea la rețea

Pas 2 Obțineți aplicația

Pentru cea mai bună experiență, descărcați aplicația Homeguardlive pentru smartphone-ul dvs. scanând codul QR de mai jos sau căutând „Homeguardlive” în magazinul de aplicații sau Google Play.




Pas 3 Înregistrare cont




- 1 Deschideți aplicația Homeguardlive, apoi selectați Înscrieți-vă (Sign up).
- 2 Introduceți adresa dvs. de e-mail. Creați o parolă de cel puțin 8 caractere. Parola dvs. trebuie să includă trei dintre următoarele:
 - Cel puțin o majusculă
 - Cel puțin o literă mică
 - Cel puțin un număr
- 3 Veți primi un e-mail cu linkul dvs. de activare. Deschideți linkul pentru a vă activa contul. Reveniți pentru a vă conecta la contul dvs. după activarea cu succes.



Pas 4 Adăugare dispozitiv




- 1 Conectați-vă în contul dvs. și apăsați **“Adăugați dispozitiv”**.
- 2 Alegeți **“Cameră exterioară”** → **“Două cabluri LED”** → **“Conexiune Wi-Fi prin cod QR”** pentru conectare.
- 3 Verificați dacă indicatorul camerei luminează intermitent verde și galben. Dacă nu, încercați să resetați camera.
Metoda de resetare: mențineți camera pornită mai mult de 1 minut, apoi țineți apăsat butonul „Resetare” până când LED-ul devine galben.



Pas 5 Conectarea la rețea



- 1 Introduceți parola Wi-Fi corectă.
Notă: Camera nu acceptă Wi-Fi ce funcționează pe o frecvență de 5 GHz.
- 2 Aplicația va genera un cod QR, după care amplasați codul QR la 8 ~ 20 cm în fața obiectivului camerei. Când camera afișează „**Scanarea codului QR a reușit**”, apăsați „**Următorul**” și așteptați un moment.
- 3 Denumiți camera după ce împerecherea a reușit. Apăsați „**OK**” pentru a finaliza operația de adăugare.




AȚI TERMINAT!

Felicitări! Camera dvs. HOMEGUARD este configurată și gata de utilizare.


Acum sunteți liber să poziționați, oriunde în casa dvs., camera atâta timp cât este în zona de acoperire a rețelei configurate. Puteți vizualiza imaginile de la distanță, de oriunde din lume, pe telefonul dvs. smartphone sau pe tabletă!

Pagina principală



1	Ecran divizat	Apăsați pentru a accesa modul de vizualizare a ecranului divizat
2	Filmare Live	Apăsați pentru a începe vizionarea live
3	Denumire dispozitiv	Afișează numele camerei
4	ID dispozitiv	Afișează ID-ul cloud al dispozitivului
5	Adăugare dispozitiv	Apăsați pentru a adăuga o cameră nouă
6	Status dispozitiv	Afișează starea rețelei camerei
7	Setări	Apăsați pentru a accesa setările camerei
8	Reluare	Atingeți pentru a reda videoclipul înregistrat pe cardul de memorie
9	Dispozitive	Apăsați pentru a accesa lista cu dispozitive.
10	Alerte	Atingeți pentru a accesa pagina cu informații despre alerte
11	Eu	Atingeți pentru a accesa pagina cu informații despre cont

Vizualizare în timp real



1	Rezoluție	Apăsați pentru a comuta între nivelurile de calitate video: SD, FHD
2	Dezactivare sunet/Activare sunet	Apăsați pentru a activa sau dezactiva sunetul camerei
	Comunicare bidirecțională	Activați microfonul pentru a permite comunicarea bidirecțională
	Înregistrare	Salvează clipul video din cadrul unei redări în timp real
	Captură de ecran	Salvează imaginile captate din cadrul unei redări în timp real
3	Setări	Apăsați pentru a accesa meniul de setări al camerei
4	Partajare	Apăsați pentru a partaja camera altor persoane
5	Ecran complet	Apăsați pentru a vizualiza ecranul complet
6	Consolă	Apăsați pentru a activa comenzile de panoramare & înclinare
7	Poziționare	Adaugă/ajustează configurația prestabilită și configurează poziția de început
8	Alertă	Apăsați pentru a accesa lista de alerte
9	Reluare	Apăsați pentru a reda un video înregistrat din cardul de memorie

Vizualizare de pe un MAC sau PC cu WINDOWS

Instalați software-ul Homeguardlive pentru computerul dvs. Mac sau Windows de pe CD-ul inclus.



Specificații

Item	Description
Caracteristici Hardware	10/100Mbps Port RJ45
	Suport Wi-Fi
	Interfață pornire
	Buton resetare
	Microfon și difuzor incorporat
	Slot pentru card MicroSD încorporat
	6 LED-uri cu infraroșu, Interval captură nocturnă 40m
Rezoluție	1920 × 1080, 768 × 432
IR-CUT	Da
Compresie / Nr. maxim de frame-uri	H.264, 15fps
Senzor imagine/ Lentile	2.7" CMOS Sensor, f=3.6mm, F=2.8 Viewing Angle: 100°
Detectare mișcare	Suportată, Va activa camera
Protocoale de securitate	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dimensiuni cameră	168mm x 108mm x 182mm
Alimentare	12V 1A DC, <12W
Rezistență la intemperii	IP66

